

КОМПАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ K16J, K20J, K25J, K32J и K40J



Виды изготовления:	Тип:	Описание изготовленного вида:
* Выключатели с задним подключением	K...JLM	- с малым рычагом на DIN планку или винтами
	K...JB	- с управлением на дверях
	K...JPD	- в пластмассовом корпусе с IP65
	K...J	- с рычагом
	K...JM	- с малым рычагом
Выключатели на панели	K...JG	- с рычагом и прокладкой IP65 (также для вида D.U...)
	K...JD	- с рычагом и лицевой панелью
	K...JU	- с фиксацией на 3 вис. замка – цилиндрические
	K...JH	- с фиксацией вис. замком на рычаге
	K...JF	- с LED - сигнальным диодом
Принадлежности	SP 16	соединительные полюсы с выводами 7-8 или 9-10
	SP 20	
	SP 25	
	SP 32	
	SP 40	
	PE 16	несоединённый полюс для двух заземляющих проводников до 16 mm ²
	PE 20	
	PE 25	
	PE 32	
	PE 40	
	N 16	несоединённый полюс для проводников в диаметре 16 mm ² среднего проводника
	N 20	
	N 25	
	N 32	
	N 40	

* На указанных типах можно дополнить лицевую панель и замыкание с 3 вис. замками, малый рычаг M и рычаг.

Технические данные:

Модель		K16J	K20J	K25J	K32J	K40J
Стандарт		STN EN 60947-3				
Номин. изоляционное напряжение U_i	V	690				
Номин. импульсное напряжение U_{imp}	kV	4				
Номин. ток I_{th} - I_{the}	A	16	20	25	32	40
Мощность в АСЗ при 500 V~ (двигатели)	kW	7,5	8	9	11	13
Номин. Рабочий ток I_e АС 23 А – 500 V~	A	16	20	25	32	40
Номин. способность включения	A	160	200	250	320	400
Номин. способность выключения	A	128	160	200	256	320
Условный замыкающий ток с предохранителем 16, 35 А	kA	6				
Механическая способность		100 000 циклов				
Максим. диаметр проводников	mm ²	16				
Степень защиты		IP 20				
		IP 40 с лицевой стороны				
Угол переключения		90°				
Температура окружающей среды	°C	от -30 до +55				
Крепление выключателей		на панель, DIN рейку 35 x 7,5				
Номин. рабочий ток I_e (A) при постоянном напряжении DC 22/21		16	20	25	32	40
	48V					
	110V			1		
	220V			0,5		

Использование:

Компактные выключатели K16J, K20J, K25J, K32J и K40J с двухмодульными трехполюсными выключателями с номинальным током 16А, 20А, 25А, 32А и 40А с углом переключения 90°. Выключатели можно устанавливать на DIN рейки или с помощью гаек М4 на опорную плиту.

Также их можно размещать на передней панели распределительного щита с помощью двух винтов $\varnothing 3,9$. В этом случае проводники подключаются к головкам винтов с задней стороны выключателя K16J, K20J, K25J, K32J и K40J может быть дополнено 4-ым и 5-ым полюсом или РЕ и N полюсами эти детали можно прикрепить к выключателям без применения винтов с левой или правой стороны.

Разширения лицевых панелей управления, механических оснащений и числовое обозначение электросхем идентичны с кулачковыми выключателями S16J, S20J, S25J, S32J и S40J

Актуален с: 12.05.2025

SEZ Krompachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Krompachy • Словацкая Республика

tel.: +421 53 4189 144 • www.sez-krompachy.sk • e-mail: yes@sez-krompachy.sk

