

КОМПАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ K 16 J a K 32 J



Виды изготовления:	Тип:	Описание изготовленного вида:
Выключатели с задним подключением *	K...JLM	- с малым рычагом на DIN планку или винтами
	K...JB	- с управлением на дверях
	K...JPD	- в пластмассовом корпусе с IP 65
Выключатели на панели	K...J	- с рычагом
	K...JM	- с малым рычагом
	K...JG	- с рычагом и прокладкой IP65 (также для вида D,U...)
	K...JD	- с рычагом и лицевой панелью
	K...JU	- с фиксацией на 3 вис. замка – цилиндрические
	K...JH	- с фиксацией вис. замком на рычаге
	K...JF	- с LED - сигнальным диодом
Принадлежности	SP 16	- соединительные полюсы с выводами 7-8 или 9-10
	SP 32	
	PE 16	- несоединённый полюс для двух заземляющих проводников до 16 mm ²
	PE 32	
	N 16	- несоединённый полюс для проводников в диаметре 16mm ² среднего проводника
	N 32	

* На указанных типах можно дополнить лицевую панель и замыкание с 3 вис. замками, малый рычаг M и рычаг.

Технические данные:

Модель		K16J	K32J
Стандарт		STN EN 60947-3	
Номин. изоляционное напряжение U _i	V	690	690
Номин. и/или homework/тисмпульс. напряжение U _{imp}	kV	4	4
Номин. ток I _н - I _{лн}	A	16	32
Мощность в АСЗ при 500 V~ (двигатели)	kW	7,5	11
Номин. Рабочий ток I _н в АС 23 А – 500 V~	A	16	32
Номин. Способность включения	A	160	320
Номин. Способность выключения	A	128	256
Условный замыкающий ток с предохранителем 16, 35 А	kA	6	6
Механическая способность		100 000 циклов	100 000 циклов
Максим. Диаметр проводников	mm ²	16	16
Степень защиты		IP 20	
		IP 40 с лицевой стороны	
Угол переключения		90°	
Температура окружающей среды	°C	от -30 до +55	
Крепление выключателей		на панель, DIN рейку 35 x 7,5	
Номин. рабочий ток I _н (A) при постоянном напряжении DC 22/21	48 V	16	32
	110 V	1	1
	220 V	0,5	0,5

Использование:

Компактные выключатели K16J и K32J с двухмодульными трехполюсными выключателями с номинальным током 16A и 32A с углом переключения 90°. Выключатели можно устанавливать на DIN рейки или с помощью гаек M4 на опорную плиту.

Также их можно размещать на передней панели распределительного щита с помощью двух винтов f 3,9. В этом случае проводники подключаются к головкам винтов с задней стороны выключателя K16J и K32J может быть дополнено 4-ым и 5-ым полюсом или PE и N полюсами эти детали можно прикрепить к выключателям без применения винтов с левой или правой стороны. Расширения лицевых панелей управления, механических оснащений и числовое обозначение электросхем идентичны с кулачковыми выключателями C16J и C25J

Действует с: 22.11.2024

SEZ Krompachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Krompachy • Словацкая Республика

tel.: +421 53 4189 144 • www.sez-krompachy.sk • e-mail: jana.zahornacka@sez-krompachy.sk

